

## Automatikk

### MXTP

#### MAC12-XTP, XTP-sensor

MAC12 konstanttrykregulator til vifter med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tilleggsmodulene MPR4 eller MPR8.



### Funksjonsbeskrivelse

Konstanttrykregulator, MAC12

MAC12 styrer start/stop av viften og opprettholder ønsket trykk. MAC12 kan plasseres der det er mest hensiktsmessig - i teknisk rom eller ved viften med signal til teknisk rom. MAC12 leveres som standard med XTP-sensor.

MAC12 kan regulere viften på tre forskjellige måter:

#### 1. To forhåndsinnstilte trykk

MAC12 gir mulighet for to forhåndsinnstilte trykk (høyt/lavt), slik at ventilasjonen kan tilpasses behovet i anleggets betjeningsområde. Det høye og lave trykket velges og innstilles individuelt i konstanttrykregulatoren via den meget enkle menyen.

#### Alarmfunksjon

MAC12 har innebygd alarmfunksjon, som aktiveres og vises i displayet når det ønskede trykket ikke holdes. Det er dessuten potensialfri kontakt for ekstern alarm.

I MAC12 innstilles hvilken trykkavvik og avvikets varighet som skal utløse alarm. Konstanttrykregulatoren fortsetter driften under alarmen og vil fortsatt forsøke å holde det ønskede trykket. MAC12 kan tilkobles termosikring i viftemotoren eller alarmsignal fra frekvensomformer. En eventuell alarm på den inngangen videresendes og viften stopper.

#### 2. Ekstern start/stopp

MAC12 har dessuten mulighet for ekstern start/stopp.

#### 3. Overstyring

MAC12 gir mulighet for overstyring til maks. luftmengde.

#### Styring av flere kanalsystemer

MAC12 kan styre opptil 5 parallelle en-strengede kanalsystemer. Det krever at systemet utelukkende bygges opp via modbus-grensesnitt, slik at det kan sikres en korrekt sammenbinding mellom de forskjellige trykksensorene og tilhørende vifter. Hvert anlegg betraktes som et selvstendig system, med egne driftspunkter og reguleringsparametere. I denne sammenheng skal MXTP trykksensor brukes.

#### Ekstern kommunikasjon

MAC12 er utstyrt med modbus-grensesnitt for ekstern tilkobling mot f.eks. BMS/CTS-systemer. Via tilkobling er det mulighet for å lese driftsstatus, samt foreta endring av alle driftsparametere.

### Produktbeskrivelse

MAC12 konstanttrykregulator til vifter med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tilleggsmodulene MPR4 eller MPR8.

### Data for motor og motorstyring

#### (MC)

Omgivelsestemperatur -30°C - +50°C

## Automatikk

**MXTP**

MAC12-XTP, XTP-sensor

**Mål og vekt**

|            |    |
|------------|----|
| A (mm)     | 75 |
| B (mm)     | 90 |
| C (mm)     | 36 |
| Høyde (mm) | 90 |
| Width (mm) | 75 |
| Dybde (mm) | 36 |

**Elektriske data**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapslingsklasse | IP54   |
| Strømforbruk    | 0,5 W  |
| Output signal   | Modbus |