

1 ZUBEHÖR

Zubehör
Zubehör kompakte Lüftungsgeräte

Artikelnummer: MIOPIR2
Bewegungsmelder zur Übersteuerung in den
Komfortbetrieb



Produktbeschreibung Zubehör

Bewegungssensor inkl. Modbus-Kommunikationsmodul (MIO-Modul).
Steuert das Gerät bei Bewegung im Raum, in dem es installiert ist. Es können 4 PIR-Sensoren an jedes MIO-Modul angeschlossen werden.

Ausschaltverzögerung: 10 Min.

Pro Gerät jeweils nur 1 Stück verwendbar.

Zubehör für folgende Geräteserien:

- VEX100
- VEX100CF
- VEX200
- VEX300

Allgemeine Daten

Relaisausgang	2A/30V DC
Versorgungsspannung	24VAC (18 - 26V DC)

Maße und Gewicht

Höhe (mm)	44
Breite (mm)	66
Länge (mm)	66
Gewicht (kg)	0,056

Thermische Daten

Temperaturbereich	0 - 40°C
-------------------	----------

Elektrische Daten

Maximale elektrische Leistung des Gerätes (W)	1 W
Schutzart	IP20
Maximale Leistungsaufnahme (W)	500 mW