

# 1 ZUBEHÖR

---

Zubehör  
Zubehör EXHAUSTO

Artikelnummer: 2009595  
PIR-Sensor (Bewegungsmelder)



---

## Produktbeschreibung Zubehör

Der Bewegungsmelder ist ein passiver Infrarotdetektor mit einstellbarer Zeitverzögerung/Nachlaufzeit beim Ein- und Ausschalten.

Durch eine Linse wird die Wärme von Menschen oder anderen Wärmequellen innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Jede Bewegung bewirkt, dass das Ausgangsrelais anspricht und die Belüftung, das Licht oder andere Geräte nach einer eingestellten Verzögerung einschaltet. Wenn die Bewegung aufhört, fällt das Ausgangsrelais nach einer eingestellten Verzögerung wieder ab und die angeschlossenen Geräte werden ausgeschaltet. Wenn die Umgebungstemperatur höher oder niedriger als die eingestellten Werte wird, wird das Ausgangsrelais aktiviert, auch wenn keine Bewegung in der Zone stattfindet. Wenn die Raumtemperatur wieder innerhalb des eingestellten Wertes liegt und in der Zone weiterhin keine Bewegung stattfindet, wird das Ausgangsrelais wieder deaktiviert.

Erfasst einen Bereich mit einem Winkel von bis zu 110° und einer Länge von bis zu 15 Metern.  
Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten.

- Wandmontage